

Flux lumineux des appareils LED de secours

Le tableau ci-dessous montre le pourcentage du flux lumineux de luminaires à LED de secours. Ces flux sont les **minimum garantis** pour la durée de la valeur nominale autonome, tel que requis par la norme EN 60598-2-22 et sont donc ceux qui doivent être pris en compte dans la phase de conception.

Compacts décoratifs

Code	Article	Pourcentage de flux lumineux de secours de L'APPAREIL (%)	Pourcentage de flux lumineux de secours de MODULE LED (%)
37752	Galassia 220 LED 18W EP	10,8	10,8
37761	Galassia 220 LED 18W EP VT	10,8	10,8
37770	Galassia 220 LED 18W EP OP	10,8	10,8
37779	Galassia 220 LED 18W EP VS	10,8	10,8
37791	Galassia 220 LED 26W EP	7,2	7,2
37800	Galassia 220 LED 26W EP VT	7,2	7,2
37809	Galassia 220 LED 26W EP OP	7,2	7,2
37818	Galassia 220 LED 26W EP VS	7,2	7,2

NOTES:

Pour les appareils GALASSIA LED de secours EP l'autonomie est 3h, avec 24h en recharge.

Appareils encastrés

Code	Article	Pourcentage de flux lumineux de secours de L'APPAREIL (%)	Pourcentage de flux lumineux de secours de MODULE LED (%)
28829	L 323x10W LED EP 2S 596x596	15,3	45,9
269885	L 324x12W LED EP OP 596x596	8,7	35,1
269962	L 324x12W LED EP SP 596x596	8,7	35,1
270127	L 394x10W LED EP 2MG OP 597x597	10,1	40,4

NOTES:

Pour les appareils, luminaires encastrés à LED de secours EP l'autonomie est 1h, avec 24h en recharge.

Le module d'allumage est 10W ou 12W.

Étanches et Anticorrosifs

Code	Article	Pourcentage de flux lumineux de secours de L'APPAREIL (%)	Pourcentage de flux lumineux de secours de MODULE LED (%)
55017	i3F LED 752x30W EP CONC L1565	7,9	15,9
55083	i3F LED 762x30W EP AMPIO VT L1565	7,9	15,8
55145	i3F LED 762x12W EP AMPIO VS L655	18,5 (complète)*	18,5
55147	i3F LED 762x24W EP AMPIO VS L1265	10	20
55149	i3F LED 762x30W EP AMPIO VS L1565	7,9	15,8
55607	i3F LED 752x12W EP AMPIO L655	18,5 (complète)*	18,5
55609	i3F LED 752x24W EP AMPIO L1265	10	20
55611	i3F LED 752x30W EP AMPIO L1565	7,9	15,8
55677	i3F LED 762x30W EP CONC VT L1565	7,9	15,8
58567	3F Linda LED 1x12W EP LA L660	37,8	37,8
58578	3F Linda LED 2x12W EP L660	18,5 (complète)*	18,5
58589	3F Linda LED 1x24W EP L1270	20	20
58600	3F Linda LED 2x24W EP L1270	10	20
58611	3F Linda LED 1x30W EP L1570	15,8	15,8
58623	3F Linda LED 2x30W EP L1570	7,9	15,8
58705	3F Linda LED 1x12W ENP LA L660	37,8	37,8
58713	3F Linda LED 1x24W ENP L1270	20	20

NOTES:

(*) Pour les équipements 2x, le kit de secours est que sur une bande de LED sauf le luminaire LED 2x12W.

Les pourcentages de BLF sont liés aux caractéristiques de le kit de secours standard (autonomie 1h avec 24h en recharge), et correspondent également pour les versions sur demande autonomie avec 3h de autonomie, 24h en recharge et 90min de autonomie, 12h en recharge.